



WOOBEE

PROGRAMMATORE SMART
BLUETOOTH[®] IP68
CON GRANDE SCHERMO LCD

Compatibilità

Elettrovalvole 9V



Stazioni


1/2/4/6

Ingresso Sensori



Alimentazione

1x9V or 4xAAA



Collegamento



Isolamento

IP68

Gestione tramite





WOOBEE

WooBee è un programmatore per irrigazione IP68 a batteria con ampio schermo e tastiera, può collegarsi in Bluetooth® ad uno smartphone tramite l'app MySOLEM. WooBee è facile da usare con o senza smartphone e perfetto per installazioni senza alimentazione elettrica in pozzetti interrati.

Facile da usare



WooBee può essere programmato sia con la tastiera e lo schermo LCD sia via Bluetooth® con la App MySOLEM.

Facile da programmare



Sarà facile controllare l'irrigazione impostandola con i programmi standard. Grazie ai 12 programmi disponibili, si potrà utilizzare un programma dedicato a ciascuna valvola, per avere il massimo controllo dell'impianto.

Rilevamento perdite



Collegando sull'apposito ingresso un contatore volumetrico con lanciimpulsi e utilizzando soglie di minima e massima, sarà possibile chiudere l'irrigazione in caso di consumo anomalo o di una perdita.

Batteria a lunga durata



Il programmatore è alimentato da una batteria da 9 V o da 4 batterie AAA da 1,5 V, la selezione avviene tramite l'app MySOLEM.

IP68 - 100% impermeabile



L'esclusivo metodo di incapsulamento della scheda elettronica con resine speciali rende l'isolamento perfetto anche contro la condensa.

Facile manutenzione



Icona batteria scarica, backup permanente dei programmi ecc.



INSTALLAZIONE

Ingresso sensore: un contatore volumetrico con lanciimpulsi (max.10Hz)
o contatto secco (sensore pioggia)
Compatibile con solenoidi bistabili 9V
Valvola Master o comando pompa (minimo 2 stazioni)
Distanza massima tra WooBee e solenoide: 30 m
temperatura di funzionamento: da -20°C a 60°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione batteria alcalina 6AM6 o 6LR61 da 9 V o 4 batterie AAA LR03
100% impermeabile (classificato IP68)
Collegamento:Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo

Schermo LCD

Backup permanente dei programmi.
Backup orologio interno in caso di mancanza di alimentazione < 30s

DIMENSIONI

Larghezza: Cm. 14
Altezza: Cm 9
Profondità: Cm. 5,5

distributore per l'Italia:

DEL TAGLIA divisione di Garver Srl
Via G.La Pira, 19
50058 Signa (FI)
tel.055-8736611
info@dti.it - www.dti.it